

Naujas namas: ką nuspręsti dabar, kol sienos atviros

Kontrolinis sąrašas statybos ir apdailos etapui

Kodėl būtent dabar

Namas be elektros nelieka tik be šviesos. Sustoja šildymas, o kartu su siurbliu — ir vanduo iš gręžinio. Jei namas žemiau nuotekų linijos, sustoja ir kanalizacijos siurbliukas.

Visa tai sutvarkoma per kelias valandas, kol skydas dar nesurinktas ir sienos neuždarytos. Vėliau tie patys darbai reiškia štrobavimą, gręžimą pro fasadą ir perdarytą skydą.

Šis sąrašas skirtas pokalbiui su elektriку ir santechniku. Nieko pirkti dabar nebūtina — užtenka palikti vietą ir trasą.

1 Elektra ir rezervas

SPRENDIMAS	DABAR	KAI BUS BAIGTA
☐ Rezervo grupė skyde Atskira grupė tam, kas privalo veikti: šildymo valdymas, gręžinio siurblys, šaldytuvai, maršrutizatoriai, kelios šviesos ir rozetės. Be jos generatorius maitina arba viską, arba nieko.	viena skydo eilutė	perdaromas skydas
☐ Generatoriaus įvadas su perjungikliu Lauko lizdas ir perjungiklis, kad bet koks pasiskolintas generatorius būtų prijungtas saugiai ir teisėtai. Pats generatorius gali būti perkamas po metų.	kabelio trasa	štrobavimas
☐ Vieta kaupikliui ar UPS Vėdinama vieta prie skydo su rozete ir kabeliu. Net jei kaupiklio dar nebus.	0 €	naujas kabelis
☐ Saulės elektrinė — hibridinis inverteris Jei planuojate saulę: paprastas inverteris dingus tinklui išsijungia ir name nieko nemaitina. Namui su rezervu reikia hibridinio su kaupikliu — tai sprendžiama perkant, ne vėliau.	to paties projekto dalis	keičiama visa įranga
☐ Skydo schema ir nuotraukos Nufotografuokite skydą atidarytą ir pasirašykite, kuri grupė kam. Po metų to nebeprisimins niekas.	dešimt minučių	valandos aiškinimosi

2 Ryšys ir silpnos srovės

SPRENDIMAS	DABAR	KAI BUS BAIGTA
☐ Šarvas iki stogo arba fasado Tuščias vamzdelis antenai ar palydoviniui terminalui. Jei optika kada nors nutrūks, antras kanalas bus įmanomas be fasado gręžimo.	keli eurai	gręžimas pro sieną

SPRENDIMAS	DABAR	KAI BUS BAIGTA
☐ Technikos nišos su maitinimu Viena vieta maršrutizatoriui, komutatoriui ir įrašymo įrenginiui: rozetė, vėdinimas, prieiga.	niša sienoje	įranga ant grindų
☐ Ethernet į svarbias vietas Televizorius, darbo vieta, kameros, belaidžio ryšio taškai. Belaidis ryšys kabelio nepakeičia.	kabelis	be variantų
☐ Kabelis iki vartų ir lauko durų Net jei automatikos dar nebus — trasa lieka.	kabelis	kasimas

3 Vanduo ir šiluma

SPRENDIMAS	DABAR	KAI BUS BAIGTA
☐ Elektrinis vandens uždarymo vožtuvas prie įvado Su protėkio davikliais. Trūkusi žarnelė, kol nesate namie, yra dažniausia didelė namų žala.	vožtuvas prie įvado	ardoma apdaila
☐ Protėkio daviklių vietos Po katilu, prie skalbyklės, indaplovės, vandentiekio įvado.	laidas arba belaidis	belaidis, su baterija
☐ Gręžinio siurblys rezervo grupėje Be elektros nėra vandens. Jei siurblys ne rezervo grupėje, generatorius vandens negrąžins.	viena linija skyde	perdaromas skydas
☐ Kanalizacijos siurbliukas Jei namas žemiau nuotekų linijos — jis privalo būti rezervo grupėje.	viena linija skyde	perdaromas skydas

4 Patekimas ir žinojimas

SPRENDIMAS	DABAR	KAI BUS BAIGTA
☐ Rankinis vartų ir garažo durų atrakinimas Patikrinkite, kad veikia be elektros ir kad namiškiai žino, kaip.	nieko	liekate lauke
☐ Pranešimas, kai dingsta elektra Mažas įrenginys su SIM ir baterija praneša, kad name dingo elektra arba nukrito temperatūra. Reikia rozetės technikos nišoje.	rozetė	rozetė atskirai

Ko dabar daryti nereikia

Palaukite

- Nepirkite generatoriaus, kol nenuspręsta rezervo grupė ir įvadas. Galia skaičiuojama pagal grupę, ne atvirkščiai.
- Nepirkite kaupiklio skubotai — tik palikite jam vietą ir kabelį.
- Neskubėkite su kameromis: pirma kabeliai ir niša.

Ką darome mes

- Atvažiuojame vieną kartą statybos metu, pereiname šį sąrašą su jumis ir jūsų elektriku.
- Paliekame raštu, kas sutarta ir kokia grupė kam.
- Elektros darbus atlieka atestuotas elektrikas — mes parenkame, organizuojame ir išbandome.

Atspara · paslaugas teikia UAB „Kvadriga“, įm. k. 302704351 · info@atspara.lt · atspara.lt